

SYSTEM:OS - DIALOG OneSearch

File 331:Derwent WPI First View UD=200582 (c) 2005 Thomson Derwent

**\*File 331: For patent family information, search also File 351, 352, or 350.**

File 351:Derwent WPI 1963-2005/UD,UM &UP=200582

(c) 2005 Thomson Derwent

**\*File 351: For more current information, include File 331 in your search.**

Enter HELP NEWS 331 for details.

Set Items Description

--- -----

?

S PN=EP 1294130

S1 1 PN=EP 1294130

?

T S1/5

1/5/1 (Item 1 from file: 351)

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI

(c) 2005 Thomson Derwent. All rts. reserv.

015283912 \*\*Image available\*\*

WPI Acc No: 2003-344845/200333

XRPX Acc No: N03-275854

**Supporting handover, roaming in multi-cell system based on Bluetooth standard involves assessing access points from field strengths, selecting optimal access point for current position.**

Patent Assignee: TENOVIS GMBH & CO KG (TENOVIS)

Inventor: KAMMOUN K; NESS R; ROMMEL J; STRENGE K

Number of Countries: 030 Number of Patents: 002

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
-----------	------	------	-------------	------	------	------

EP 1294130	A2	20030319	EP 200220512	A	20020913	200333 B
------------	----	----------	--------------	---	----------	----------

DE 10145753	A1	20030424	DE 1045753	A	20010917	200335
-------------	----	----------	------------	---	----------	--------

Priority Applications (No Type Date): DE 1045753 A 20010917

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
-----------	------	-----	----	----------	--------------

EP 1294130	A2	G	18	H04L-012/28	
------------	----	---	----	-------------	--

Designated States (Regional): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB

GR IE IT LI LT LU LV MC MK NL PT RO SE SI SK TR

DE 10145753	A1	H04Q-007/38
-------------	----	-------------

Abstract (Basic): EP 1294130 A2

**NOVELTY** - The method involves measuring the transmission field strengths of access points within the reception range of a hand-held device based on connection quality monitoring in the hand-held device in accordance with the Bluetooth standard, assessing the access points from the field strengths and selecting the optimal access point for the current position.

**USE** - For supporting handover and roaming procedure in multi-cell system based on Bluetooth standard.

**ADVANTAGE** - The Bluetooth standard is extended with functionality that facilitates handover and roaming.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The drawing shows the structure of the  
HCI command for absolute transmission field strength measurement and  
associated parameters

pp; 18 DwgNo 1/12

Title Terms: SUPPORT; MULTI; CELL; SYSTEM; BASED; STANDARD; ASSESS; ACCESS;  
POINT; FIELD; STRENGTH; SELECT; OPTIMUM; ACCESS; POINT; CURRENT; POSITION

Derwent Class: W01; W02

International Patent Class (Main): H04L-012/28; H04Q-007/38

International Patent Class (Additional): H04M-001/72

File Segment: EPI

? logoff

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 1 294 130 A2

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:

19.03.2003 Patentblatt 2003/12

(51) Int Cl.7: H04L 12/28

(21) Anmeldenummer: 02020512.6

(22) Anmeldetag: 13.09.2002

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR  
IE IT LI LU MC NL PT SE SK TR

Benannte Erstreckungsstaaten:

AL LT LV MK RO SI

• Ness, Reto

65817 Eppstein/Taunus (DE)

• Kammoun, Khalil

60325 Frankfurt (DE)

• Streng, Klaus

61169 Friedberg (DE)

(30) Priorität: 17.09.2001 DE 10145753

(71) Anmelder: Tenovis GmbH &amp; Co. KG

60326 Frankfurt am Main (DE)

(74) Vertreter:

Patentanwaltskanzlei WILHELM &amp; BECK

Nymphenburger Strasse 139

80636 München (DE)

(72) Erfinder:

• Rommel, Joachim

D-64546 Mörfelden-Walldorf (DE)

(54) Verfahren zur Unterstützung einer Handover- und Roaming-Prozedur in einem Mehrzellenfunksystem auf Basis des Bluetooth-Standards

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Unterstützung einer Handover- und Roaming-Prozedur zwischen einem mobilen Handgerät (HS) und über ein Netzwerk miteinander und mit einer Zentrale (MS) verbundenen stationären Zugriffspunkten (AP) eines Mehrzellenfunksystems auf Basis des Bluetooth-Standards, aufweisend die Schritte: Bewertungsfreies Messen der Sende-Feldstärke von im Empfangsbereich des Hand-

geräts (HS) liegenden Zugriffspunkten (AP1, AP2) auf Grundlage einer gemäß dem Bluetooth-Standard im Handgerät (HS) vorgesehenen Verbindungsqualitätsüberwachung, Bewerten der Zugriffspunkte (AP1, AP2) nach gemessener Sende-Feldstärke, und Wählen desjenigen Zugriffspunkts (AP1) zugunsten Roaming/Handover, für den das Handgerät (HS) die größte Sende-Feldstärke misst.

## HCI Command: Read\_RSSI\_in

Command	OCF	Command Parameters	Return Parameters
Read_RSSI_in	tbd	BD_ADDR (if not possible: Connection_Handle)	Status, BD_ADDR (if not possible: Connection_Handle), RSSI

## Command Parameters:

## BD\_ADDR:

0XXXXXXXXXXXXX BD\_ADDR of remote Bluetooth device Size: 6 Bytes

## Return Parameters:

## Status:

0x00	Read_RSSI_in Command succeeded	Size: 1 Byte
0x01-0xFF	Read_RSSI_in Command failed. Error codes have to be defined	

## BD\_ADDR:

0XXXXXXXXXXXXX BD\_ADDR of remote Bluetooth device Size: 6 Bytes

## RSSI:

N = 0xFF	Size: 1 byte (signed integer) Range: -128 ≤ N ≤ 127 Units: dBm The RSSI value should be a mean value of last 4(?) RSSI measurements	Size: 1 Byte
----------	--	--------------

Fig. 1

EP 1 294 130 A2

## Beschreibung

[0001] Mehrzellenfunksysteme auf Basis des Bluetooth-Standards bestehen aus einer Zentrale, dem sogenannten Mobility Server (abgekürzt: MS), der mit einer Reihe von Zugriffspunkten, auch als Access-Points (AP) bezeichnet, über ein LAN (Local Area Network) verbunden ist. Der Zweck der Zentrale besteht darin, einen zentralen Verbindungspunkt mit einem Local Area Network (LAN) zu schaffen, um Dienstleistungen bereitzustellen und um die Verbindung zwischen der Zentrale, den Zugriffspunkten und mobilen Handgeräten, auch als Handset (abgekürzt HS) bezeichnet, zu unterstützen, die an den entsprechenden Prozeduren teilnehmen.

[0002] Prozesse innerhalb von Bluetooth-Geräten laufen mittels HCI-Kommandos und hierdurch ausgelöste HCI-Ereignisse (auch als HCI-Event bezeichnet) ab. Diese Kommandos werden von der Host-Software eines Bluetooth-Geräts (beispielsweise ein Handgerät) an die eigene Hardware des Geräts gesendet. Im Fall des Bluetooth-Standard wird der Begriff "Host" jeweils für die höheren Bluetooth-Software-Schichten und die Anwendungssoftware verwendet. Der Begriff "Host-Controller" wird für die Bluetooth-Hardware (das Funkmodul) verwendet.

[0003] Ein Mehrzellenfunksystem auf Basis des Bluetooth-Standards sieht verschiedene Anwendungsszenarien vor. Basis ist das sogenannte "Piconet". Ein Piconet besteht aus mindestens zwei Teilnehmern, einem "Master" und einem "Slave". Bei zwei Teilnehmern spricht man von einer "Point-to-Point"-Verbindung. Gibt es mehr als zwei Teilnehmer, spricht man von "Point-to-Multipoint", wobei es lediglich einen "Master" und mehrere "Slaves" gibt. Die "Slaves" können miteinander nicht direkt kommunizieren, sondern nur über den "Master". Ein "Slave" kann in mehreren "Piconets" Teilnehmer sein. In diesem Fall spricht man von "Scatternet", da ein "Slave" permanent zwischen den "Piconets" in einem Zeitunterteilungsverfahren wechselt.

[0004] Bei dem in Rede stehenden Verfahren, auf das die Erfindung gerichtet ist, übernehmen die Zugriffspunkte die Rolle des "Masters" und die Handgeräte sind die "Slaves". Das bedeutet, dass jeder Zugriffspunkt ein "Piconet" bildet.

[0005] Eine Möglichkeit, die Qualität einer Verbindung zwischen "Master" und "Slave" zu überprüfen ist die Feldstärkemessung, im Rahmen des Bluetooth-Standards auch als "RSSI" (= Receiver Signal Strength Indicator) bezeichnet. Die Feldstärkemessung kann beim Bluetooth-Standard von beiden Seiten (beispielsweise Handgerät und Zugriffspunkt) unabhängig voneinander erfolgen. Der Empfangsteil des Handgeräts misst dabei die Feldstärke, mit der die vom Zugriffspunkt gesendeten Signale empfangen werden. Umgekehrt kann der Empfangsteil des Zugriffspunkts die vom Handgerät gesendeten Signale messen. Die Feldstärkemessung erfolgt über das HCI-Kommando

"Read\_RSSI". Für die Feldstärkemessung ist eine aktive Verbindung, ein sogenannter ACL-Link (ACL steht für Asynchronous Connectionless Link) Voraussetzung. Bei einem Funksystem, wie bei dem Mehrzellenfunksystem auf Basis des Bluetooth-Standards ist eine permanente aktive Verbindung jedoch nicht erwünscht, weil dies mit einem entsprechend hohen Stromverbrauch für das Handgerät verbunden ist.

[0006] Um die angesprochene permanente aktive Verbindung zu vermeiden sieht der Bluetooth-Standard einen sogenannten Parkmodus, auch als "Parkmode" bezeichnet vor. Eine aktive Verbindung kann demnach geparkt werden, wenn sie nicht dauerhaft benötigt wird, beispielsweise nach einem Gesprächsende. Der Master dieser geparkten Verbindung sendet in bekannten Zeitabständen einen sogenannten "Beacon" an sämtliche geparkten Slaves des Piconets. Anhand dieses Beacon können die Slaves sich zum Master synchronisieren. Im Beacon werden zusätzlich bestimmte Informationen übermittelt, beispielsweise dann, wenn eine Verbindung erneut aktiviert werden soll, und dieser Vorgang wird auch als "Unpark" bezeichnet.

[0007] Wenn eine Bluetooth-Gerät mit anderen Geräten kommunizieren möchte, beispielsweise wenn das mobile Handgerät mit einem Zugriffspunkt kommunizieren will und nicht weiß, welche Geräte bzw. welche Zugriffspunkte sich in Reichweite befinden, führt das Gerät eine sogenannte Anfrage, auch als "Inquiry" bezeichnet, aus. Hierauf antworten sämtliche sich in Reichweite befindlichen Geräte, die das Inquiry empfangen haben. Bei der Antwort senden die Geräte eine eindeutige Kennung, die "Bluetooth Device Address" (abgekürzt: "BD\_ADDR"). Diese Prozedur wird benötigt, um andere Geräte kennen zu lernen.

[0008] Wenn einem Bluetooth-Gerät die Kennung (BD\_ADDR) der Gegenstelle bekannt ist, vermag es eine Verbindung aufzubauen. Dieser Verbindungsaufbau wird auch als "Page" bezeichnet. Jedes Bluetooth-Gerät besitzt seine eigene Zeitbasis, auch als Native Clock oder abgekürzt CLKN bezeichnet. In einer Page-Prozedur kann ein Verbindungsaufbau beschleunigt werden, wenn die Zeitbasis des anderen Geräts bekannt ist.

[0009] Bestimmte Bluetooth-Geräte unterstützen eine Sendeleistungsregelung, auch als Power-Control bezeichnet. Besteht beispielsweise eine Verbindung zwischen einem Gerät A und einem Gerät B, so kontrollieren beide Geräte die Empfangsfeldstärke und die Signale der Gegenstelle. Dies geschieht automatisch in der Hardware des jeweiligen Geräts. Stellt beispielsweise die Hardware des Geräts A fest, dass die Empfangsfeldstärke im Rahmen der Verbindungsqualitätsüberwachung unter einen bestimmten Wert (auch als Golden Range bezeichnet) fällt, so fordert das Gerät A das Gerät B auf, die Sendeleistung zu erhöhen. Ist hingegen die Empfangsfeldstärke zu hoch, so wird das Gerät B aufgefordert, seine Sendeleistung zu reduzieren.

[0010] Der Bluetooth-Standard sieht in seiner aktuellen Version 1.1 die Möglichkeit für Roaming und Han-

dover nicht vor. Unter "Roaming" versteht man die räumliche Bewegung eines mobilen Endgeräts aus einer Funkzelle in eine andere, ohne dass währenddessen eine aktive Verbindung (eine Sprach- oder Datenverbindung) besteht. Unter "Handover" versteht man einen Wechsel der Funkzelle während einer aktiven Verbindung. Roaming bzw. Handover finden immer dann statt, wenn die Verbindung zu dem aktuellen Zugriffszeitpunkt entweder schlecht ist oder wenn die Verbindung zu einem anderen Zugriffspunkt eine bessere Qualität aufweist.

[0011] Eine Aufgabe der Erfindung besteht darin, den Bluetooth-Standard um Funktionalitäten zu erweitern, um Handover und Roaming zu erleichtern.

[0012] Gelöst wird diese Aufgabe durch die Merkmale des Anspruchs 1. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.

[0013] Demnach sieht die Erfindung bei einem Verfahren zur Unterstützung einer Handover- und Roaming-Prozedur zwischen einem mobilen Handgerät und über ein Netzwerk miteinander und mit einer Zentrale verbundenen stationären Zugriffspunkten eines Mehrzellenfunksystems auf Basis des Bluetooth-Standards vor, die Sendefeldstärke von im Empfangsbereich des Handgeräts liegenden Zugriffspunkten auf Grundlage der gemäß dem Bluetooth-Standard im Handgerät vorgesehenen Verbindungsqualitätsüberwachung bewertungsfrei zu messen, die Zugriffspunkte nach gemessener Sendefeldstärke zu bewerten und denjenigen Zugriffspunkt zugunsten Roaming und Handover zu wählen, für den das Handgerät die größte Sendefeldstärke misst.

[0014] Mit anderen Worten sieht das erfindungsgemäße Verfahren mehrere Möglichkeiten des Messens der Sende-Feldstärke von im Empfangsbereich des Handgeräts (HS) liegenden Zugriffspunkten (AP1, AP2) zur Verbindungsqualitätsüberwachung, sowie der Übertragung von Zusatzinformationen zur Unterstützung eines schnellen Wechsels des Zugriffspunktes (AP) vor.

[0015] Die erfindungsgemäß vorgesehenen Verfahrensschritte werden bevorzugt in Übereinstimmung mit dem Bluetooth-Standard mittels HCI-Kommandos mit dem zugehörigen HCI-Ereignis implementiert, wodurch Handover und Roaming in einfacher Weise in Mehrzellenfunksystemen auf Basis des Bluetooth-Standards möglich sind.

[0016] Während bei der Verbindungsqualitätsüberwachung gemäß dem Bluetooth-Standard lediglich ermittelt wird, ob er sich in einem optimalen Verbindungsqualitätsbereich befindet, nämlich innerhalb des sogenannten "Golden-Receive-Power-Range", wobei gegebenenfalls die Abweichung von diesem optimalen Bereich angegeben wird, sieht die Erfindung Messung und Berücksichtigung der Sende-Feldstärke von im Empfangsbereich des Handgeräts liegenden Zugriffspunkten in bewertungsfreier Weise, d.h. ohne Bezug auf einen optimalen Bereich vor. Mit anderen Worten liegt durch die erfindungsgemäße Erfassung der Sende-

Feldstärke in bewertungsfreier Weise zu jedem Zeitpunkt eine Information darüber vor, welcher Zugriffspunkt in bezug auf ein Handgerät die beste Verbindungsqualität erbringt. In diesem Zusammenhang wird bevorzugt die Sende-Feldstärke absolut in dBm gemessen.

[0017] Ferner ist vorteilhafterweise vorgesehen, dass das Handgerät die Sende-Feldstärke des jeweiligen Zugriffspunktes im Rahmen einer Anfrage-Prozedur (Inquiry-Prozedur) ermittelt, in welcher es feststellt, welche Zugriffspunkte in seinem Empfangsbereich liegen. Mit anderen Worten führt das Handgerät erfindungsgemäß eine Inquiry-Prozedur aus, wenn es nach Zugriffspunkten sucht. Empfängt das Handgerät eine Antwort von einem Zugriffspunkt (eine sogenannte "Inquiry-Response"), so liefert die Hardware des Handgeräts den Wert der entsprechenden Feldstärkemessung im zugehörigen HCI-Ereignis "RSSI Inquiry Result" an die Software (Host) des Handgeräts gleich mit. Die Software des Handgeräts ist dabei vorteilhafterweise so ausgelegt, dass bei mehreren Antworten von verschiedenen Zugriffspunkten der Zugriffspunkt mit der besten Feldstärke ermittelt wird.

[0018] Durch das erfindungsgemäße Verfahren kann das Handgerät auch im Rahmen des Park-Mode Feldstärkemessungen durchführen, ohne dass eine aktive Verbindung zu den Zugriffspunkten erforderlich ist.

[0019] Um zu verhindern, dass das Handgerät permanent das zum Ermitteln der Sende-Feldstärke von Zugriffspunkten erforderliche HCI-Kommando zu seiner Hardware senden muss, um rechtzeitig erkennen zu können, wenn die jeweilige Verbindung schlecht wird, ist vorteilhafterweise vorgesehen, dass der gewählte Zugriffspunkt erst dann durch einen anderen Zugriffspunkt ersetzt wird, für den aktuell die größte Sendefeldstärke gemessen wird, wenn die für den gewählten Zugriffspunkt gemessene Sende-Feldstärke einen unteren Grenzwert unterschreitet. Dadurch muss beim erfindungsgemäßen Verfahren die Software des Handgeräts nicht periodisch den jeweiligen Feldstärkewert abfragen. Vielmehr meldet die Hardware des Handgeräts automatisch, wenn der Feldstärkewert einen eingestellten Wert unterschreitet (entsprechend einem HCI-Ereignis "RSSI below Lower Limit").

[0020] In Weiterbildung dieses Aspekts der Erfindung ist vorgesehen, dass der gewählte Zugriffspunkt beibehalten wird, wenn die für ihn gemessene Sende-Feldstärke während der Ersetzungsprozedur einen oberen Grenzwert überschreitet (entsprechend einem HCI-Ereignis "RSSI above Upper Limit").

[0021] Ferner ist vorteilhafterweise vorgesehen, dass der gewählte Zugriffspunkt beibehalten wird, wenn das Handgerät selbst nicht mit maximaler Sendeleistung sendet, wobei bevorzugt das Vorliegen der maximalen Sendeleistung vom Handgerät selbständig gemeldet wird. Hintergrund hierfür ist, dass dann, wenn beim Handgerät "Power-Control" unterstützt wird, es Probleme bei der Interpretation von Feldstärkewerten geben

kann. Dann ist es beispielsweise möglich, dass ein Handgerät sehr dicht bei einem Zugriffspunkt liegt und dabei trotzdem nur einen mittelmäßigen Feldstärkewert misst, was daran liegt, dass der entsprechende Zugriffspunkt seine Sendeleistung standardgemäß reduziert hat und mit Hilfe des Bluetooth-Befehls "Read\_Transmit\_Power\_Level" seine eigene Sendeleistung auslesen und damit feststellen kann, ob schon mit maximaler Sendeleistung gesendet wird. Wenn noch nicht mit maximaler Sendeleistung gesendet wird, ist der voraus gemessene Feldstärkewert noch nicht kritisch. Um zu verhindern, dass das Handgerät dabei periodisch die eigene Sendeleistung abfragt, ist vorgesehen, dass es von seiner eigenen Hardware über ein entsprechendes HCI-Ereignis benachrichtigt wird, wenn die maximale Sendeleistung erreicht ist.

**[0022]** Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung ist vorgesehen, dass vor dem Wechseln von dem gewählten Zugriffspunkt zu einem weiteren Zugriffspunkt, für den aktuell die größte Feldstärke gemessen wird, dessen Zeitbasis über das Netzwerk zum Zugriffspunkt übertragen wird, der diese Zeitbasis dann zum Handgerät übermittelt. Hintergrund hierfür ist, dass, um einen Verbindungsaufbau zu beschleunigen, es von Vorteil ist, die Native Clock (CLKN) der Gegenseite zu kennen. Wenn beispielsweise ein Handgerät mit einem Zugriffspunkt AP1 eine Verbindung hält und auf den Zugriffspunkt AP2 wechseln möchte, kann AP2 seine Native Clock an AP1 über das Netzwerk, das sämtliche Zugriffspunkte verbindet, übertragen. Der Zugriffspunkt AP1 kann dann die Differenz zwischen CLKN von AP1 und CLKN von AP2 seinerseits an das Handgerät weiterreichen, so dass dieses anschließend einen beschleunigten Verbindungsaufbau zum Zugriffspunkt AP2 durchführen kann.

**[0023]** Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnung näher erläutert; in dieser zeigen:

Fig. 1 in tabellarischer Form die Struktur des HCI-Kommandos für die absolute Sende-Feldstärke-Messung und der zugehörigen Parameter,

Fig. 2 in tabellarischer Form die Struktur des HCI-Befehls für die Sende-Feldstärke-Anfrage,

Fig. 3 in tabellarischer Form die Struktur des HCI-Befehls für das Aufheben der Sende-Feldstärke-Anfrage und der zugehörigen Rückführparameter,

Fig. 4 in tabellarischer Form die Struktur des HCI-Ereignisses, demnach die Sende-Feldstärke-Anfrage vollständig ist und der zugehörigen Ereignisparameter,

Fig. 5 in tabellarischer Form die Struktur des HCI-Ereignisses betreffend das Ergebnis der Sende-Feldstärke-Anfrage und der zugehörigen Ereignisparameter,

Fig. 6 in tabellarischer Form die Struktur des HCI-Kommandos betreffend das Lesen einer Sende-Feldstärke-Messung auf dem Beacon-Kanal

und der zugehörigen Parameter,

Fig. 7 in tabellarischer Form die Struktur des HCI-Kommandos betreffend das Schreiben der Sende-Feldstärke-Schwelle und der zugehörigen Parameter,

Fig. 8 in tabellarischer Form die Struktur des HCI-Ereignisses betreffend den Fall, dass die Sende-Feldstärke unterhalb der unteren Grenze zu liegen kommt und der zugehörigen Ereignisparameter,

Fig. 9 in tabellarischer Form die Struktur des HCI-Ereignisses für den Fall, dass die Sende-Feldstärke über der oberen Grenze zu liegen kommt und der zugehörigen Ereignisparameter,

Fig. 10 in tabellarischer Form die Struktur des HCI-Kommandos betreffend das Lesen der lokalen Native Clock und der zugehörigen Rückführparameter,

Fig. 11 in tabellarischer Form des HCI-Kommandos betreffend das Wählen der Power-Control sowie der zugehörigen Parameter, und

Fig. 12 in tabellarischer Form die Struktur des HCI-Ereignisses betreffend Max Power und der zugehörigen Ereignisparameter.

**[0024]** Anhand von Fig. 1 bis 9 wird die erfindungsgemäße Erweiterung von HCI-Kommandos zur Unterstützung von Roaming und Handover für ein Mehrzellenfunksystem auf Basis des Bluetooth-Standards hinsichtlich der Sendefeldstärkenmessung näher erläutert.

**[0025]** In Übereinstimmung mit dem Bluetooth-Standard führt der Befehl "Read\_RSSI" 0 zurück, wenn die Sende-Feldstärke eines im Empfangsbereich des Handgeräts liegenden Zugriffspunkt innerhalb des sogenannten Golden Range liegt, beispielsweise in einem Bereich von -60 dBm bis -40 dBm. Ein von 0 unterschiedlicher Wert wird durch dieses Kommando ausschließlich dann rückgeführt, wenn die Distanz in dB zu der oberen Grenze des Golden Range bzw. der unteren Grenze des Golden Range vorliegt.

**[0026]** Im Gegensatz hierzu sieht das erfindungsgemäße Verfahren zugunsten von Roaming und Handover ein vollständig lineares Verhalten bei der Sende-Feldstärkemessung vor, demnach der durch das HCI-Kommando rückgeführte Wert stets in der Maßeinheit dBm vorliegt, so dass Maßnahmen ergriffen werden können, bevor es zu spät ist, d.h. Maßnahmen, einen anderen Zugriffspunkt für das Handgerät zu wählen.

**[0027]** Aus Fig. 1 geht das hierfür erfindungsgemäß genutzte HCI-Kommando hervor, nämlich Read\_RSSI\_lin. Dieses Kommando liest den Wert der gemessenen empfangenen Signalstärkeanzeigen RSSI (Receive Signal Strength Indicator) in dBm.

**[0028]** In der tabellarischen Darstellung von Fig. 1 sind außerdem die zu diesem HCI-Kommando gehörenden Kommandoparameter und Rückführparameter aufgeführt.

**[0029]** Wenn der Befehl Read\_RSSI\_lin beendet ist, wird ein Command Complete (das Kommando ist voll-

ständig)-Ereignis erzeugt.

[0030] Nunmehr wird auf Fig. 2 Bezug genommen. Wenn das Handgerät seine Umgebung nach geeignetem Zugriffspunkten absucht, führt es üblicherweise eine Anfrage (Inquiry) durch. Um festzustellen, welche der Zugriffspunkte AP gute RSSI-Werte bzw. Sendefeldstärkewerte für das Handgerät bereitstellen, war es bislang üblich, eine physikalische Verbindung zu jedem der Zugriffspunkte aufzubauen. Diese Vorgehensweise ist zeit- und energieaufwändig. Es ist deshalb erfindungsgemäß vorgesehen, dass der RSSI-Wert bereits Teil des Anfrageergebnisses (Inquiry-Result) ist.

[0031] Fig. 2 zeigt den hierzu gehörenden erfindungsgemäß genutzten HCI-Befehl RSSI\_Inquiry.

[0032] Ein Command-Status-Ereignis wird von dem Host-Controller zu dem Host gesendet, wenn der Host-Controller den Anfrageprozess gestartet hat. Ein RSSI\_Inquiry\_Result- Ereignis wird für jedes Bluetooth-Gerät erzeugt, das auf die Anfragenachricht anspricht. Außerdem können mehrere Bluetooth-Geräte, die auf die Anfragenachricht ansprechen, in dasselbe Ereignis kombiniert werden. Ein RSSI-Inquiry-Complete-Ereignis wird erzeugt, wenn der Anfrageprozess beendet ist.

[0033] Fig. 3 zeigt den hierzu gehörenden HCI-Befehl RSSI\_Inquiry\_Cancel sowie die zugehörigen Rückführparameter in tabellarischer Form.

[0034] Die zu diesem Befehl gehörigen Rückführparameter sind in Fig. 3 ebenfalls tabellarisch dargestellt.

[0035] Wenn der Befehl RSSI\_Inquiry\_Cancel beendet ist, wird ein Command-Complete-Ereignis erzeugt. Für den Fall, dass der Anfrageprozess aufgehoben ist, wird kein RSSI-Inquiry-Complete-Ereignis erzeugt.

[0036] Fig. 4 zeigt das zugehörige HCI-Ereignis RSSI Inquiry Complete mit den zugehörigen Ereignis-Parametern in tabellarischer Form.

[0037] In Fig. 4 sind außerdem die zu diesem Ereignis gehörenden Ereignisparameter tabellarisch gezeigt.

[0038] Fig. 5 zeigt das zugehörige HCI-Ereignis RSSI Inquiry Result mit den zugehörigen Ereignisparametern in tabellarischer Form. Dieses HCI-Ereignis erhält einen zusätzlichen Ereignis-Parameter RSSI für jedes Bluetooth-Gerät, das auf die letzte Anforderung erwidert hat.

[0039] In Fig. 5 sind außerdem die Ereignisparameter tabellarisch gezeigt.

[0040] Nunmehr wird auf Fig. 6 Bezug genommen. Eine Möglichkeit, ausgedehntes Paging und Inquiry zu vermeiden, besteht darin, wie einleitend angesprochen, ein Handgerät in einer Anzahl von Zugriffspunkten (n AP) zu parken. Das geparkte Handgerät hört die entsprechenden Beacon-Kanäle hinsichtlich Sendenachrichten ab, d.h. auf eine Unpark-Anforderung. Die aktuelle Version 1.1 des Bluetooth-Standards enthält keine Angaben darüber, ob der Standardbefehl Read\_RSSI in diesem Fall RSSI- bzw. Sendefeldstärkemessungen zulässt. Um die Verbindungen zu unterschiedlichen Mastern zu ermitteln, wird das Handgerät unter der Maßgabe geparkt, dass ein zyklisches Unparking und Reparking erfolgt. Die Messung des RSSI-Werts auf

dem Gegenkanal als geparkter Slave wäre deshalb sehr hilfreich. Genau dies sieht die Erfindung vor. Insbesondere ist vorgesehen, dass der Kommandoparameter BD\_ADDR als Parameter verwendet wird.

5 [0041] Fig. 6 zeigt den diesbezüglichen HCI-Befehl Read\_RSSI\_Beacon in tabellarischer Form zusammen mit den zugehörigen Steuerparametern und Rückführparametern. Dieser HCI-Befehl liest den Wert der gemessenen empfangenen Signalstärkeanzeige (RSSI) auf den Beacon-Kanal in dBm. Dieser Befehl ist nicht erforderlich, wenn der proprietäre Befehl Read\_RSSI\_in ebenfalls zum Messen der Sendefeldstärke auf den Beacon-Kanal im Park-Modus verwendet werden kann.

10 [0042] Wenn der Befehl Read\_RSSI\_Beacon beendet ist, wird, wie vorstehend erläutert, ein Command-Complete-Ereignis erzeugt.

[0043] Nunmehr wird auf Fig. 7 Bezug genommen. Anstatt den RSSI-Wert einer Verbindung über HCI-Befehle abzufragen, sei es im Beacon- also im passiven Modus oder in einem aktiven Modus, was zu einer gewissen Verkehrslast führen kann, d.h. zusätzlichen Datenübertragung auf der HCI-Schnittstelle ist es zweckmäßiger und dies wird erfindungsgemäß genutzt, die Verbindungsüberwachung auszuführen durch das Basisband, und falls erforderlich, ein Ereignis hinauf auf die HCI-Schnittstelle gelangen zu lassen. Beispielsweise muss die aktuelle aktive Verbindung überwacht werden, und z.B. in dem Fall, dass diese zu schlecht wird, muss eine geeignete Aktion stattfinden. Eine Möglichkeit dies zu handhaben, ist in Übereinstimmung mit der Erfindung, eine bestimmte Schwelle zu setzen und das Basisband feststellen zu lassen, ob die Sendefeldstärke RSSI unter diese Schwelle fällt, falls dies der Fall ist, erfolgt eine Warnung "RSSI below Lower Limit".

25 [0044] Fig. 7 zeigt den zugehörigen HCI-Befehl Write\_RSSI\_Threshold zusammen mit dem zugehörigen Befehlsparametern und Rückführparametern. Dieses Kommando schreibt die Werte für Threshold\_Lower\_Limit- und Threshold\_Upper\_Limit-Parameter. Voreingestellte Werte sind  $-\infty$  (d.h., -128 dBm) für Threshold\_Lower\_Limit und  $+\infty$  (d.h., +127 dBm) für Threshold\_Upper\_Limit.

30 [0045] Wenn der Befehl Write\_RSSI\_Threshold beendet ist, wird ein Command-Complete-Ereignis erzeugt.

[0046] Fig. 8 zeigt das zugehörige HCI-Ereignis RSSI below Lower Limit. Dieses Ereignis zeigt an, dass RSSI bzw. die Sendefeldstärke das erste Mal unter die untere Grenze fällt. Daraufhin tritt dieses Ereignis nicht mehr auf, bis das HCI-Ereignis RSSI above Upper Limit anzeigt, dass die Lower-Upper-Limit-Hysteresis verlassen wird. Ferner sind in Fig. 8 die zugehörigen Ereignisparameter tabellarisch aufgeführt.

35 [0047] Fig. 9 zeigt das HCI-Ereignis RSSI above Upper Limit. Dieses Ereignis zeigt an, dass RSSI das erste Mal die obere Grenze überschreitet, nachdem das Ereignis RSSI below Lower Limit aufgetreten ist. Außer-

dem sind in Fig. 8 die zugehörigen Ereignisparameter tabellarisch aufgeführt.

[0048] Anhand von Fig. 10 bis 12 werden nunmehr erweiterte Befehle und Ereignisse bezüglich der Ermittlung von lokalen Informationen im Rahmen der Erfindung erläutert.

[0049] Die Wahrscheinlichkeit, dass während einer Page-Prozedur eine A-Train-Übereinstimmung auftritt, kann signifikant erhöht werden, wenn eine gute Abschätzung der Taktversetzung zwischen dem pagenden und dem gepageten Gerät gemäß dem Bluetooth-Standard verfügbar ist. Diese Abschätzung muss nicht exakt ausfallen, sie sollte jedoch im Bereich von +/- 10 sek vorliegen.

[0050] Bei einem Ansatz mit mehreren Zugriffspunkten ist eine Abschätzung ausschließlich verfügbar für Geräte, die bereits verbunden worden sind. Wenn ein Handover es erforderlich macht, dass ein Handgerät HS einen neuen Zugriffspunkt AP paged oder umgekehrt ein Zugriffspunkt AP ein Handgerät HS paged, sollte eine gute Abschätzung auch dann zur Verfügung stehen, wenn diese beiden Geräte vorher noch keine Verbindung hatten, oder wenn seit diesem Ereignis eine lange Zeitdauer verstrichen ist. Die Taktversetzungsabschätzung sollte deshalb aus der Taktversetzung der aktuellen Verbindung und dem betreffenden Native Clock dieser Zugriffspunkte AP ableitbar sein. Dies erfordert, dass die lokale Native Clock auslesbar ist.

[0051] Fig. 10 zeigt den zugehörenden HCI-Befehl Read\_Local\_CLKN. Dieses Kommando liest den aktuellen Local Native Clock (CLKN). Außerdem sind in Fig. 10 die zugehörigen Rückführparameter tabellarisch angeführt.

[0052] Wenn der Befehl Read\_Local\_CLKN beendet ist, wird ein Command\_Complete-Event erzeugt.

[0053] Nunmehr wird auf Fig. 11 bezug genommen. Wenn Power Control unterstützt wird, kümmert sich der Link-Manager gemäß dem Bluetooth-Standard um den Empfang sämtlicher Pakete innerhalb des "Golden Receive Power Range", indem er an das jeweils andere Bluetooth-Gerät folgende PDUs sendet: LP\_incr\_power-req und LMP\_decr\_power\_req. Wenn der HCI-Befehl Read\_RSSI in dem Handgerät genutzt wird, liegt keine Anzeige vor, ob das Handgerät nahe an dem jeweiligen Zugriffspunkt betrieben wird, oder fern entfernt von diesem, weil die Übertragungsstärke (Sende-Empfangsstärke) des Zugriffspunkts und des Handgeräts gemäß dem Bluetooth-Standard derart eingestellt wird, dass die empfangenen Pakete stets eine ausreichende Signalstärke aufweisen.

[0054] Das Starten einer Handover-Prozedur ist deshalb nicht sinnvoll, solange die maximale Übertragungsstärke nicht erreicht ist. Es ist deshalb eine Anzeige des aktuellen Status von Power-Control erforderlich.

[0055] Fig. 11 zeigt den zugehörenden HCI-Befehl Set\_Power\_Control. Dieser Befehl wird genutzt, um die Power-Control für spezielle Testeinsatzfälle zu deaktivieren. Fig. 11 zeigt außerdem die Befehlsparameter

und Rückführparameter, die hierzu gehören in tabellarischer Form.

[0056] Wenn der Befehl Set\_Power\_Control beendet ist, wird ein Command-Complete-Ereignis erzeugt.

[0057] Fig. 12 zeigt das zugehörige HCI-Ereignis Max Power. Dieses Ereignis zeigt an, dass das lokale Gerät in eine maximal Sendeleistungsbetriebsart übergeht oder diese verlässt, und zwar zu einem speziellen entfernten Bluetooth-Gerät. Fig. 12 zeigt außerdem die zugehörigen Ereignis-Parameter in tabellarischer Form.

## Patentansprüche

1. Verfahren zur Unterstützung einer Handover- oder Roaming-Prozedur zwischen einem mobilen Handgerät (HS) und einem von mehreren stationären Zugriffspunkten (AP), die über ein Netzwerk miteinander und mit einer Zentrale (MS) verbunden sind und ein Mehrzellenfunksystem auf Basis des Bluetooth-Standards darstellen, aufweisend die Schritte:

Messen der Sende-Feldstärke von im Empfangsbereich des Handgeräts (HS) liegenden Zugriffspunkten (AP1, AP2) auf Grundlage einer gemäß dem Bluetooth-Standard im Handgerät (HS) vorgesehenen Verbindungsqualitätsüberwachung, Bewerten der Zugriffspunkte (AP1, AP2) nach gemessener Sende-Feldstärke, und

Wählen desjenigen Zugriffspunkts (AP1) für eine Handoveroder Roaming-Prozedur, für den das Handgerät (HS) zugunsten einer optimalen Verbindung in seiner aktuellen Position die größte Sende-Feldstärke misst.

2. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Handgerät (HS) die Sende-Feldstärke des jeweiligen Zugriffspunkts (AP) im Rahmen einer Anfrage-Prozedur ermittelt, in der das Handgerät (HS) feststellt, welche Zugriffspunkte in seinem Empfangsbereich liegen.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** an die Software-Ebene des Handgeräts (HS) eine automatische Benachrichtigung stattfindet, wenn die für den gewählten Zugriffspunkt (AP1) gemessene Sende-Feldstärke einen unteren Grenzwert unterschreitet.

4. Verfahren nach Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** an die Software-Ebene des Handgeräts (HS) eine automatische Benachrichtigung stattfindet, wenn die für den gewählten Zugriffspunkt (AP1) gemessene Sende-Feldstärke während einer Prozedur zum Umschalten auf einen Zugriffspunkt (A2) mit größerer Sende-Feldstärke einen oberen Grenzwert überschreitet und der ge-



wählte Zugriffspunkt (AP1) beibehalten wird.

5. Verfahren nach Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** der gewählte Zugriffspunkt (AP1) beibehalten wird, wenn das Handgerät (HS) selbst nicht mit maximaler Sendeleistung sendet. 5
6. Verfahren nach Anspruch 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Vorliegen der maximalen Sendeleistung von der Hardware-Ebene des Handgeräts (HS) selbständig an dessen Software-Ebene gemeldet wird. 10
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** vor dem Wechseln von dem gewählten Zugriffspunkt (AP1) mit einer ersten Zeitbasis (CLKNAP1) auf einen weiteren Zugriffspunkt (AP2) mit einer zweiten Zeitbasis (CLKNAP2), für den aktuell die größte Feldstärke gemessen wird, dessen zweite Zeitbasis (CLKNAP2) über das Netzwerk zum Geräte-Zugriffspunkt (AP1) übertragen wird, dass der zweite Zugriffspunkt (AP2) die Differenz zwischen der ersten und zweiten Zeitbasis zum Handgerät (HS) übermittelt. 15  
20  
25
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Schritte des Verfahrens in Übereinstimmung mit dem Bluetooth-Standard mittels HCI-Kommandos und dazugehörigen HCI-Ereignissen implementiert sind. 30
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Sende-Feldstärke absolut in dBm gemessen wird. 35

40

45

50

55

## HCI Command: Read\_RSSI\_in

Command	OCF	Command Parameters	Return Parameters
Read_RSSI_in	tbd	BD_ADDR (if not possible: Connection_Handle)	Status, BD_ADDR (if not possible: Connection_Handle), RSSI

## Command Parameters:

BD_ADDR:	Size: 6 Bytes
0XXXXXXXXXXXXX	BD_ADDR of remote Bluetooth device

## Return Parameters:

Status:	Size: 1 Byte
0x00	Read_RSSI_in Command succeeded
0x01-0xFF	Read_RSSI_in Command failed. Error codes have to be defined
BD_ADDR:	Size: 6 Bytes
0XXXXXXXXXXXXX	BD_ADDR of remote Bluetooth device
RSSI:	Size: 1 Byte
N = 0xXX	Size: 1 byte (signed integer) Range: $-128 \leq N \leq 127$ Units: dBm The RSSI value should be a mean value of last 4(?) RSSI measurements

Fig. 1

## HCI Command: RSSI\_Inquiry

Command	OCF	Command Parameters	Return Parameters
RSSI_Inquiry	tbd	<Same as Inquiry>	

Fig. 2

## HCI Command: RSSI\_Inquiry\_Cancel

Command	OCF	Command Parameters	Return Parameters
RSSI_Inquiry_Cancel	tbd		Status

## Return Parameters:

Status:

Size: 1 Byte

0x00	RSSI_Inquiry_Cancel Command succeeded
0x01-0xFF	RSSI_Inquiry_Cancel Command failed. Error codes have to be defined

Fig. 3

### HCI Event: RSSI Inquiry Complete

Event	Event Code	Event Parameters
RSSI Inquiry Complete	tbd	Status

#### Event Parameters:

Status:

Size: 1 Byte

0x00	RSSI_Inquiry Command completed successfully
0x01-0xFF	RSSI_Inquiry Command failed. Error codes have to be defined

Fig. 4

### HCI Event: RSSI Inquiry Result

Event	Event Code	Event Parameters
RSSI Inquiry Result	tbd	<same as Inquiry Result>, RSSI[i]

#### Event Parameters:

See standard HCI event Inquiry Result.

#### RSSI[i]:

Size: 1 Byte

RSSI value for each device which responded. The RSSI value has to be a mean value if more than one Inquiry response of the specified Bluetooth device is received.

Size: 1 byte (signed integer)

Range:  $-128 \leq N \leq 127$

Units: dBm

Fig. 5

Command	OCF	Command Parameters	Return Parameters
Read_RSSI_Beacon	tbd	BD_ADDR	Status, BD_ADDR, RSSI

BD_ADDR:	0xxxxxxxxxxxxx	BD_ADDR of one master the slave is parked at.	Size: 6 Bytes

Status:		Size: 1 Byte
0x00	Read_RSSI_Beacon Command succeeded.	
0x01-0xFF	Read_RSSI_Beacon Command failed. Error codes have to be defined.	

BD_ADDR:	BD_ADDR of specified Bluetooth device	Size: 6 Bytes
0xxxxxxxxxxxxx		

<b>RSSI:</b>	Size: 1 Byte
N = 0xXX	Size: 1 byte (signed integer) Range: $-128 \leq N \leq 127$ Units: dBm The RSSI value should be a mean value of last 4(?) RSSI measurements.

**Fig. 6**

### HCI Command: Write\_RSSI\_Threshold

Command	OCF	Command Parameters	Return Parameters
Write_RSSI_Threshold	tbd	BD_ADDR, Threshold_Lower_Limit, Threshold_Upper_Limit	Status

#### Command Parameters:

BD_ADDR:	BD_ADDR of device that must be tracked.	Size: 6 Bytes
0xxxxxxx		

#### Threshold\_Lower\_Limit:

N = 0xxx	RSSI value Size: 1 byte (signed integer) Range: $-128 \leq N \leq 127$ Units: dBm	Size: 1 Byte
----------	--	--------------

#### Threshold\_Upper\_Limit:

N = 0xxx	RSSI value Size: 1 byte (signed integer) Range: $-128 \leq N \leq 127$ Units: dBm	Size: 1 Byte
----------	--	--------------

#### Return Parameters:

Status:		Size: 1 Byte
0x00	Write_RSSI_Threshold command succeeded.	
0x01-0xFF	Write_RSSI_Threshold command failed. Error codes have to be defined.	

Fig. 7

## HCI Event: RSSI below Lower Limit

Event	Event Code	Event Parameters
RSSI below Lower Limit	tbd	BD_ADDR, Threshold_Lower_Limit

## Event Parameters:

BD_ADDR:	Size: 6 Bytes
0XXXXXXXXXXXXX	BD_ADDR of the tracked device.

## Threshold\_Lower\_Limit:

N = 0xXX	Size: 1 Byte
	RSSI value Size: 1 byte (signed integer) Range: $-128 \leq N \leq 127$ Units: dBm

Fig. 8



### HCI Event: RSSI above Upper Limit

Event	Event Code	Event Parameters
RSSI above Upper Limit	tbd	BD_ADDR, Threshold_Upper_Limit

#### Event Parameters:

<b>BD_ADDR:</b>	Size: 6 Bytes
0XXXXXXXXXXXXX	BD_ADDR of the tracked device.

#### Threshold\_Upper\_Limit:

N = 0xXX	Size: 1 Byte
	RSSI value
	Size: 1 byte (signed integer)
	Range: $-128 \leq N \leq 127$
	Units: dBm

Fig. 9

HCI Command: Read\_Local\_CLKN

Command	OCF	Command Parameters	Return Parameters
Read_Local_CLKN	tbd		Status, CLKN

Return Parameters:

Status:	Size: 1 Byte
0x00	Read_Local_CLKN Command succeeded.
0x01-0xFF	Read_Local_CLKN Command failed. Error codes have to be defined.

CLKN:	Size: 4 Bytes
0x0XXXXXXX	CLKN Native Clock of the local device. Range: 0x00000000 - 0xFFFFFFFF

Fig. 10

# HCI Command: Set\_Power\_Control

Command	OCF	Command Parameters	Return Parameters
Set_Power_Control	tbd	Power_Control_Enable	Status

## Command Parameters:

*Power\_Control\_Enable:* Size: 1 Byte

0x00	Power Control is switched OFF. Maximum local Tx Power is used.
0x01	Power Control is switched ON. (DEFAULT)

## Return Parameters:

*Status:* Size: 1 Byte

0x00	Set_Power_Control Command succeeded.
0x01-0xFF	Set_Power_Control Command failed. Error codes have to be defined.

Fig. 11

HCI Event: Max Power

Event	Event Code	Event Parameters
Max Power	tbd	BD_ADDR, Max_Power

Event Parameters:

BD\_ADDR:

Size: 6 Bytes

0XXXXXXXXXXXXX	BD_ADDR of the other Bluetooth device (initiating Link Manager), that controls the local Tx Power.
----------------	--

Max\_Power:

Size: 1 Byte

0x00	Power Control was decreased from maximum local Tx Power.
0x01	Power Control was increased to maximum local Tx Power.

Fig. 12

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 1 294 130 A3

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:  
03.12.2003 Patentblatt 2003/49

(51) Int Cl.7: H04L 12/28, H04L 12/56

(43) Veröffentlichungstag A2:  
19.03.2003 Patentblatt 2003/12

(21) Anmeldenummer: 02020512.6

(22) Anmeldetag: 13.09.2002

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR  
IE IT LI LU MC NL PT SE SK TR  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
AL LT LV MK RO SI

- Ness, Reto  
65817 Eppstein/Taunus (DE)
- Kammoun, Khalil  
60325 Frankfurt (DE)
- Streng, Klaus  
61169 Friedberg (DE)

(30) Priorität: 17.09.2001 DE 10145753

(71) Anmelder: Tenovis GmbH & Co. KG  
60326 Frankfurt am Main (DE)

(74) Vertreter:  
Patentanwaltskanzlei WILHELM & BECK  
Nymphenburger Strasse 139  
80636 München (DE)

(72) Erfinder:  
• Rommel, Joachim  
D-64546 Mörfelden-Walldorf (DE)

(54) Verfahren zur Unterstützung einer Handover- und Roaming-Prozedur in einem Mehrzellenfunksystem auf Basis des Bluetooth-Standards

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Unterstützung einer Handover- und Roaming-Prozedur zwischen einem mobilen Handgerät (HS) und über ein Netzwerk miteinander und mit einer Zentrale (MS) verbundenen stationären Zugriffspunkten (AP) eines Mehrzellenfunksystems auf Basis des Bluetooth-Standards, aufweisend die Schritte: Bewertungsfreies Messen der Sende-Feldstärke von im Empfangsbereich des Hand-

geräts (HS) liegenden Zugriffspunkten (AP1, AP2) auf Grundlage einer gemäß dem Bluetooth-Standard im Handgerät (HS) vorgesehenen Verbindungsqualitätsüberwachung, Bewerten der Zugriffspunkte (AP1, AP2) nach gemessener Sende-Feldstärke, und Wählen desjenigen Zugriffspunkts (AP1) zugunsten Roaming/Handover, für den das Handgerät (HS) die größte Sende-Feldstärke misst.

## HCI Command: Read\_RSSI\_in

Command	OCF	Command Parameters	Return Parameters
Read_RSSI_in	tbd	BD_ADDR (if not possible: Connection_Handle)	Status, BD_ADDR (if not possible: Connection_Handle), RSSI

## Command Parameters:

BD_ADDR:	Size: 6 Bytes
0xxxxxxxxxxxxx	BD_ADDR of remote Bluetooth device

## Return Parameters:

Status:	Size: 1 Byte
0x00	Read_RSSI_in Command succeeded
0x01-0xFF	Read_RSSI_in Command failed. Error codes have to be defined
BD_ADDR:	Size: 6 Bytes
0xxxxxxxxxxxxx	BD_ADDR of remote Bluetooth device
RSSI:	Size: 1 Byte
N = 0-XX	Size: 1 byte (signed integer) Range: -128 ≤ N ≤ 127 Units: dBm The RSSI value should be a mean value of last 4(?) RSSI measurements

Fig. 1

EP 1 294 130 A3



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 02 02 0512

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
X	WO 00 69186 A (ERICSSON TELEFON AB L M) 16. November 2000 (2000-11-16)	1,2,5,6, 8,9	H04L12/28 H04L12/56
A	* Zusammenfassung * * Abbildungen 1,3,4 * * Seite 7, Zeile 24-26 * * Seite 10, Zeile 18-31 * * Seite 13, Zeile 31 - Seite 14, Zeile 4 * * Seite 14, Zeile 22-25 * * Seite 14, Zeile 33 - Seite 15, Zeile 3 * * Seite 16, Zeile 5-12 * * Seite 16, Zeile 27 - Seite 17, Zeile 6 * * Seite 11, Zeile 18-26 * ---	3,4,7	
X	TOURRILHES JEAN: "BlueTooth roaming proposals" HEWLETT PACKARD LABS; HP LABS, 1501 PAGE MILL ROAD, PALO ALTO, CA94304-1126, [Online] 9. Oktober 2000 (2000-10-09), Seiten 1-9, XP002256982 Gefunden im Internet: <URL:http://www.hp1.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Papers/apr-jt.pdf> [gefunden am 2003-10-08]	1,2,5,6, 8	
A	* Seite 1, Zeile 1-25 * * Seite 8, Zeile 5-33, Absatz 6.7 * ---	3,4,7,9	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
			H04L H04Q
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort <b>MÜNCHEN</b>		Abschlußdatum der Recherche <b>8. Oktober 2003</b>	Prüfer <b>Mö11, H-P</b>
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			

EPO FORM 1503 03.02 (P04C03)



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 02 02 0512

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE				
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)	
X	US 5 815 811 A (HEIMAN FREDERIC ET AL) 29. September 1998 (1998-09-29)	1-6,8,9		
A	* Zusammenfassung; Abbildung 1 * * Spalte 4, Zeile 65 - Spalte 5, Zeile 8 * * Spalte 2, Zeile 31-35 * * Spalte 2, Zeile 47-49 * * Spalte 3, Zeile 4-13 * * Spalte 3, Zeile 17-21 * * Spalte 5, Zeile 40-63 * * Spalte 5, Zeile 65 - Spalte 6, Zeile 1 * * Spalte 6, Zeile 1-13 * * Spalte 5, Zeile 20-29 * * Spalte 6, Zeile 31-46 * * Spalte 6, Zeile 60-63 * ---	7		
A	WO 01 20940 A (NOKIA CORP ;NOKIA INC (US)) 22. März 2001 (2001-03-22) * Seite 9, Zeile 16 - Seite 10, Zeile 13 * ---	7		
A	US 5 633 888 A (STEWART BRETT B) 27. Mai 1997 (1997-05-27) * Zusammenfassung * * Spalte 3, Zeile 46-56 * * Spalte 4, Zeile 49-56 * * Spalte 6, Zeile 38-43 * * Spalte 7, Zeile 54-63 * * Spalte 8, Zeile 63 - Spalte 9, Zeile 7 * * Spalte 10, Zeile 10-15 * ---	1		
				RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt				
Recherchenort <b>MÜNCHEN</b>		Abschlußdatum der Recherche <b>8. Oktober 2003</b>	Prüfer <b>Möll, H-P</b>	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE				
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument		

EPO FORM 1503 03 02 (POL/C03)



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 02 02 0512

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
A	<p>ALBRECHT M ET AL: "IP services over Bluetooth: leading the way to a new mobility"</p> <p>LOCAL COMPUTER NETWORKS, 1999. LCN '99. CONFERENCE ON LOWELL, MA, USA 18-20 OCT. 1999, LOS ALAMITOS, CA, USA, IEEE COMPUT. SOC, US,</p> <p>18. Oktober 1999 (1999-10-18), Seiten 2-11, XP010358529</p> <p>ISBN: 0-7695-0309-8</p> <p>* das ganze Dokument *</p> <p>-----</p>	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort <b>MÜNCHEN</b>		Abschlußdatum der Recherche <b>8. Oktober 2003</b>	Prüfer <b>Möll, H-P</b>
<b>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</b> X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)



**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 02 02 0512

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am  
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

08-10-2003

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 0069186	A	16-11-2000	SE	514264 C2	29-01-2001
			AU	3994200 A	21-11-2000
			CN	1360795 T	24-07-2002
			EP	1175793 A1	30-01-2002
			JP	2002544727 T	24-12-2002
			WO	0069186 A1	16-11-2000
			SE	9901673 A	08-11-2000
-----					
US 5815811	A	29-09-1998	US	5528621 A	18-06-1996
			US	5280498 A	18-01-1994
			US	5142550 A	25-08-1992
			US	5029183 A	02-07-1991
			CA	2186923 A1	28-04-1997
			EP	0781005 A1	25-06-1997
			JP	9215044 A	15-08-1997
			US	6580700 B1	17-06-2003
			US	6002918 A	14-12-1999
			AT	227914 T	15-11-2002
			AU	667264 B2	14-03-1996
			AU	5931994 A	13-10-1994
			CA	2119335 A1	09-10-1994
			DE	69431690 D1	19-12-2002
			DE	69431690 T2	21-08-2003
			DK	619663 T3	10-02-2003
			EP	0619663 A2	12-10-1994
			ES	2184747 T3	16-04-2003
			JP	7099500 A	11-04-1995
			AT	178748 T	15-04-1999
			AU	657149 B2	02-03-1995
			AU	2089992 A	03-06-1993
			CA	2072345 A1	28-05-1993
			DE	69228856 D1	12-05-1999
			DE	69228856 T2	11-11-1999
			EP	0544337 A1	02-06-1993
			ES	2130147 T3	01-07-1999
			JP	5244158 A	21-09-1993
			US	5479441 A	26-12-1995
			US	5668803 A	16-09-1997
			AT	168845 T	15-08-1998
			CA	2051212 A1	29-06-1992
			CA	2355192 A1	29-06-1992
			DE	69129838 D1	27-08-1998
			DE	69129838 T2	25-03-1999
			EP	0496986 A2	05-08-1992
			EP	0797332 A2	24-09-1997
			ES	2118733 T3	01-10-1998

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 02 02 0512

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am

Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

08-10-2003

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5815811 A		JP 3429782 B2	22-07-2003
		JP 4304049 A	27-10-1992
		US 5401944 A	28-03-1995
		AU 627333 B2	20-08-1992
		AU 5808090 A	03-01-1991
		CA 1310370 C	17-11-1992
		DE 69030936 D1	24-07-1997
		DE 69030936 T2	29-01-1998
		EP 0405074 A2	02-01-1991
		EP 0770962 A2	02-05-1997
		JP 2506481 B2	12-06-1996
		JP 3038133 A	19-02-1991
WO 0120940 A	22-03-2001	AU 6860800 A	17-04-2001
		EP 1212912 A1	12-06-2002
		WO 0120940 A1	22-03-2001
US 5633888 A	27-05-1997	DE 69629194 D1	28-08-2003
		EP 0830765 A1	25-03-1998
		WO 9639766 A1	12-12-1996

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82